


КВ антенна полудельта CODAN SD214

КВ антенна полудельта CODAN SD214

КВ Антенна в виде половины греческой буквы дельта имеет превосходные широкополосные характеристики и является хорошим выбором по критерию цена-качество. КВ Антенна SD214 имеет круговую диаграмму направленности и очень хорошо работает на коротких и средних дальностях.



Для установки антенны требуется большое свободное пространство. КВ Антенна SD214 подходит для стационарных КВ радиостанций малой и большой мощности.

При монтаже антенны следует обращать внимание на ее заземление, особенно при установке на крыше или на земле, если почва имеет плохую проводимость. При почве с плохой проводимости рекомендуется заказывать антенну с специальным набором (для эффективной работы на частотах до 3 МГц).

Антенна полудельта SD214 поставляется в двух видах комплекта, различающихся между собой тем, что в состав комплекта SD214.011 входит набор низкочастотных средств, предназначенный для использования при работе на низких частотах (до 3 МГц) в местах с плохой проводимостью почвы.

Техническая спецификация

	SD214.001	SD214.011
Система оттяжек	2 – 14 МГц	

Входная мощность	400 Вт (пик)	
Кол-во мачт для монтажа	2	
Расстояние между мачтами, м	20 м	
Высота мачт, м	Центральная мачта: 15 м Анкерная мачта: 2 м	
AT Communication ©		
Состав комплекта антенны	Антенна, шкивы, оттяжки, монтажные средства	Антенна, набор низкочастотных средств, шкивы оттяжки, монтажные средства

КВ Антенны - КВ Антенна Delta Loop