Портативный КВ трансивер Codan 2110

Портативный КВ трансивер Codan 2110

Ваше верное решение

КВ трансивер 2110 является универсальной и полностью независимой носимой (Мапраск) КВ радиостанцией. Быстро разворачиваемый, специально разработанный для связи в движении на дальние расстояния и в отдаленных труднодоступных районах.

Этот комплект легкий, надежный, прост в управлении и очень удобный для переноски. Идеально подходит для работы в любой местности и погодных условиях.

Профессиональные КВ Трансиверы CODAN славятся своей надежностью, и 2110 - не исключение

Этот трансивер разработан для работы в жестких полевых условиях и соответствует всем стандартам окружающей среды, включая MIL-STD-810F. Трансивер и батарея - полностью водонепроницаемые и могут быть погружены в воду на глубину до одного метра.



Используя новые технологии, КВ трансивер 2110 обеспечивает низкое потребление тока. Батарея требует всего 120 мА, что позволяе использовать одну батарею в течение нескольких дней. Это означает, что пользователю не потребуется запасная батарея, что значительно облегчает вес при переноске. Система контроля состояния батареи контролирует и показывает емкость батареи и ее состояние, а также предотвращает батарею от перегрузки.

Второе поколение технологии Цифровой Голос от Codan предоставляет качественный скачок в голосовой КВ связи. Полный цифровой режим в сочетании с оптимизированной технологией вокодера обеспечивает качество голоса сопоставимое с общением по сотовому телефону. Для организации полностью защищенной качественной связи, можно добавить опцию шифрования AES-256.

Трансивер 2110 имеет удобный для пользователя интерфейс, так же как трансиверы CODAN серии NGT, что обеспечивает минимум затрат на обучение и ознакомление.

КВ трансивер 2110 полностью совместим с трансиверами NGT, а также с любыми другими радиостанциями коммерческого и военного класса.

Трансивер также оснащен быстро настраиваемыми антеннным тюнером, который автоматически выбирает режим настройки, тип антенн и начинает процесс настройки. С большим и удобным в работе дисплеем, возможностями самопроверки и расширенными возможностями вызовов, трансивер 2110 - очень простой в использовании и обслуживании для любого пользователя.

КВ Трансивер 2110 имеет 3-х летний гарантийный срок.



Основные характеристики

Портативный КВ трансивер

- Супер легкий, надежный и водонепроницаемый трансивер, разработанный для передачи голоса и данных
- ✓ Непрерывная работа в течение нескольких дней на одной подзарядке батареи

Отличное функционирование КВ радиостанции Codan и возможности

- Удобный для пользователя интерфейс, большой и простой в работе дисплей и встроенный динамик на передней панели
- Расширенные возможности вызовов:
 - Селективный вызов
 - Телефонный вызов
 - Пейджинговый вызов
 - ✓ GPS
 - ✓ Диагностика удаленного трансивера с возможностью удаленного конфигурирования
- Взаимодействие с другими радиостанциями коммерческого и военного класса
- ✓ Опции FED-STD-1045 ALE и MIL-STD-188-141B ALE, а также расширенная опция ALE (CALM)
- И Встроенный быстро настраиваемый автоматический антенна тюнер
- ✓ Встроенная цифровая обработка голосового сигнала EasitalkR
- ✓ Встроенная опция GPS приемник
- Опция Цифровой голос
- Встроенный голосовой скремблер

Международные стандарты и расширенная опция ALE

Радиостанция полностью соответствует многим международным стандартам, включая СЕ и FCC, а также военным стандартам окружающей среды MIL-STD-810, FED-STD-1045 ALE и MIL-STD-188-141B ALE. Кроме того, расширенная технология ALE (CALM) превосходит стандартные системы ALE благодаря очень высокой скорости сканирования и 24 часовому анализу качества связи, который автоматически выбирает подходящий канал с момента включения радиостанции и уменьшает передачу сигналов зондирования.





С помощью опции голосового скремблера, 2110 использует БЕЗОПАСНУЮ технологию шифрования голоса, чтобы гарантировать, чт важная секретная информация передается в строгой конфиденциальности.

Технические характеристики

Основные

1.6 - 30 МГц (передача), 250 КГц — 30МГц (прием)
400 каналов, 10 сетей (600 каналов и 20 сетей с опцией MIL-STD-188-141B ALE)
с перестраиваемой конфигурацией до 8 каналов в секунду
12 В постоянного тока (10.8 -15 В рабочая)
Герметичный футляр со свинцово-кислотной батареей или никель-металлогидридной батареей
Передача голоса/данных/CW, USB, LSB, AM, AFSK
-30 до +60°C
Трансивер: 245мм -250мм -92мм; с батареей: 245мм -350мм -92мм
Трансивер: 2.5 кг (4.6 кг с никель-металлогидридной батареей 8A)
В соответствии с MIL-STD-810F включая ударную нагрузку, вибрацию, влажность, погружение (в течение 1часа на 1 м) и небрежное обращение
Последовательный RS232 и инфракрасный (IrDA)

Характеристики передатчика

Выходная мощность	25 Ватт Пик (высокая) /5 Ватт Пик (низкая)
Аудиочастотная характеристика	350 — 2700Гц

Характеристики приемника

Рабочий ток	120мА типовой (приглушенный динамик)
Чувствительность	0.12 мкВ при соотношении сигнал/шум 10 дБ
Аудио выход	телефонная трубка: через 6-контактный разъем встроенный динамик: кнопка ВКЛ. И ВЫКЛ. наружный динамик: через 19-контактный разъем

Антенна тюнер



- ✓ MIL-STD-188-141B ALE
- ✓ Встроенный GPS приемник
- Голосовой скремблер
- ✓ Режим СW телеграф
- Узкополосной /Широкополосной фильтр
- ✓ Стабильность частоты 0.5/1.5 ppm

Антенны

- Ленточная штыревая антенна, 1.5 м
- ✓ Штыревая антенна, 1.5 м
- ✓ Складывающаяся штыревая антенна, 3 м
- ✓ Антенна типа «Длинный провод» и адаптер
- Широкополосная запитываемая с конца антенна
- Широкополосная дипольная антенна
- ✓ Проволочная дипольная антенна

Батареи и зарядные устройства

- 12 В 8 А Никель-металлогидридная батарея
- ✓ 12 В 13 А Никель-металлогидридная батарея
- 12 В 7 А Свинцово-кислотная батарея
- ✓ Зарядное устройство переменного/постоянного тока 3121
- ✓ Зарядное устройство переменного/постоянного тока 3123

И плюс различные переносные рюкзаки

Профессиональный КВ трансивер CODAN 2110 поставляется в версии 2110V (только для голосовой связи) и 2110 (полнофункциональный профессиональный кв трансивер).

Портативный КВ трансивер Codan 2110